



## PCP1290

Easy Series - Módulos para Falso Techo

Mando con alimentación directa a 230V. 2 canales estéreo: Radio FM con RDS y canal auxiliar JACK 3,5. Reloj despertador, calendario, autoapagado y mando a distancia.

### CARACTERÍSTICAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Potencia:</b>	1+1W RMS
<b>Impedancia de salida:</b>	8 Ohm
<b>Potencia Máxima:</b>	1,5+1,5W RMS
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	90Hz-18KHz
<b>Relación Señal/Ruido:</b>	>55 dB
<b>Diafonía:</b>	38 dB
<b>Sensibilidad:</b>	60 mV
<b>Tensión de Alimentación:</b>	230 V
<b>Consumo Máximo:</b>	540 mA
<b>Consumo en Reposo:</b>	50 mA
<b>Colores:</b>	PCP1290-01(Blanco), PCP1290-02(Gris antracita), PCP1290-10(Marfil), PCP1290-12(Acero).

### INSTALACIÓN