



## PL140

Megafonía - Atenuadores

Módulo atenuador con transformador de 40W para línea 100V con prioridad de avisos .

Permite la selección de 6 niveles de salida , mediante un conmutador rotativo de 12 posiciones, con un cero entre cada dos niveles.

### CARACTERÍSTICAS

- - Atenuador con transformador para línea 100V.
  - 6 posiciones de atenuación, con un cero entre cada dos niveles.
  - Conmutador rotativo de 12 posiciones
  - Recepción de avisos aún en el caso de estar en nivel 0.
  - Punte para selección del modo avisos.
  - Terminal de Control para gobernar mediante relé externo la recepción de avisos (Ver esquema de aplicación).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Entradas:</b>	Línea 100V
<b>Impedancia de salida:</b>	250 Ohm
<b>Tensión de Salida:</b>	100V, 50V, 25V, 12.5V, 6.25, 3.125
<b>Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:</b>	Línea 100V
<b>Dimensiones:</b>	dos módulos de 45 x 45mm
<b>Peso:</b>	250grs

### INSTALACIÓN

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que los amplificadores de la instalación están apagados. Realice el conexionado de acuerdo a la hoja informativa del producto.

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente en red eléctrica, según normativa.