



## PCB1350

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Módulo emisor de avisos para 5 zonas diferentes y llamada general.

Normalmente se utiliza en combinación con un mando receptor de avisos PCP1232 ó PCB1210, con dos finalidades:

- 1- Centro emisor de avisos.
- 2- Intercomunicación radial o en anillo.

Puede utilizarse también como centro emisor de avisos independiente, pero en este caso sin posibilidad de disponer de música ambiental ni recepción de avisos en dicho centro.

## CARACTERÍSTICAS

- Teclado para llamada a 5 zonas diferentes.
- Tecla separada para llamada general a toda la instalación.
- Indicador luminoso de línea ocupada.
- Micrófono incorporado de alta sensibilidad, con regulación de nivel de salida.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Nivel de Salida de Audio:</b>	(Terminal 7) 3 V
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	90 Hz - 16 KHz
<b>Tensión de Alimentación:</b>	16 V DC
<b>Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:</b>	15 V
<b>Nivel de Salida Nominal para Llamadas:</b>	15 V
<b>Consumo Máximo:</b>	50 mA
<b>Dimensiones:</b>	45x45x26,5 mm.
<b>Peso:</b>	50 gr.
<b>Colores:</b>	PCB1350-01 (Blanco), PCB1350-02 (Gris antracita), PCB1350-10 (Marfil), PCB1350-12 (Acero)

## INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios